



VIDEO TOOLS

Manual de instalación y operación

Web App · PWA · ES / EN

Paez440PRO Video Tools calcula la resolución real de una pantalla LED y prepara un mapa de puertos para montaje, documentación y preconfiguración en software de video.

Instalación

1. Abra el enlace público en Safari, Chrome o Edge.
2. Para instalar: iPhone/iPad, Compartir → Añadir a pantalla de inicio; Android/Chrome, menú → Instalar aplicación; computadora, use Instalar cuando aparezca.
3. Abra una vez con internet para guardar los archivos de uso sin conexión.
4. Conceda cámara o micrófono solamente a la herramienta que lo solicite.
5. Cuando aparezca Actualizar, cierre otras pestañas del producto, pulse Actualizar y vuelva a abrir.

Seguridad y alcance. Estas herramientas ayudan a calcular, documentar y comparar. No sustituyen la documentación del fabricante, un instrumento calibrado ni la decisión del técnico responsable. Use niveles seguros y verifique todo antes del show.

Operación

Configuración del gabinete

1. Escriba píxeles de ancho y alto del gabinete real.
2. Indique la cantidad de gabinetes de ancho y alto.
3. Use Girar 90° cuando el gabinete esté instalado horizontalmente.

Procesador

1. Seleccione el modelo disponible o Custom.
2. Confirme píxeles máximos por puerto y puertos por procesador con la documentación vigente del fabricante.
3. Use un porcentaje de carga segura; no diseñe al límite si la operación crítica requiere margen.

Cableado y mapping

1. Seleccione horizontal o vertical y serpentina cuando corresponda.
2. Cada color representa un puerto; P# identifica puerto y el segundo número, el orden del gabinete.
3. Revise resolución, píxeles totales, puertos y procesadores necesarios.

Exportación

1. Exporte PNG para documentación o para usarlo como guía visual en Resolume Arena.
2. Use Imprimir / PDF para entregar el mapa al equipo de montaje.
3. Verifique en campo contra el cableado físico antes de cargar configuración al procesador.

Lista de prueba

- ☐ Abrir el enlace desde otro teléfono o computadora.
- ☐ Cambiar ES/EN.
- ☐ Probar instalación y apertura sin conexión.
- ☐ Ejecutar cada función con datos conocidos.
- ☐ Tomar captura y anotar dispositivo, navegador y pasos si algo falla.

Reporte técnico

Incluya producto, dispositivo, versión del sistema, navegador, permisos, pasos exactos, resultado esperado, resultado real y captura completa. No comparta información confidencial de clientes dentro de una prueba.

Campo	Información
Producto y versión	
Dispositivo / navegador	
Pasos	
Resultado / captura	